



Technische Daten Osram LED Röhre T8 SubstiTUBE  
Advanced (EM/Mains) Standard Output 18.4W  
2300lm - 840 Kaltweiß | 120cm - Ersatz für 36W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 219863                          |
| EAN                                     | 4052899937574                   |
| Marke                                   | Osram                           |
| Herstellername                          | ST8A-1.2M 18,4W/840 230V EM FS1 |
| Originalverpackung                      | 25                              |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                         |
| Energieeffizienzklasse (alt)            | A+                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                           |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED                         |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Sockel                       | G13                         |
| Drehbar                      | Nein                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 125                         |

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | T8 LED Röhre |
|------------|--------------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Produktinformationen

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Inklusive LED Starter | Ja |
|-----------------------|----|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vorschaltgerät benötigt | Nein |
|-------------------------|------|

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Vorschaltgerät für LED-Röhren | Konventionell (KVG), Netzspannung (AC) |
|-------------------------------|----------------------------------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| LED-Röhre Output | Standard Output |
|------------------|-----------------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Produktserie | Substitute |
|--------------|------------|

## Maße

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 120cm |
|-------|-------|

|            |      |
|------------|------|
| Länge (mm) | 1200 |
|------------|------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Durchmesser (mm) | 28 |
|------------------|----|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

