



## Technische Daten Osram LED Röhre T8 SubstiTUBE Advanced (EM/Mains) Standard Output 8W 1100lm - 840 Kaltweiß | 60cm - Ersatz für 18W

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 242587                               |
| EAN                                     | 4058075611795                        |
| Marke                                   | Osram                                |
| Herstellername                          | LEDTUBE T8 EM ADV 600 7,3W 840 OSRAM |
| Originalverpackung                      | 10                                   |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                              |
| Energieeffizienzklasse                  | C                                    |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED                         |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Sockel                       | G13                         |
| Drehbar                      | Nein                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 137.5                       |

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | T8 LED Röhre |
|------------|--------------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Produktinformationen

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Inklusive LED Starter | Ja |
|-----------------------|----|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vorschaltgerät benötigt | Nein |
|-------------------------|------|

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Vorschaltgerät für LED-Röhren | Konventionell (KVG), Netzspannung (AC) |
|-------------------------------|----------------------------------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| LED-Röhre Output | Standard Output |
|------------------|-----------------|

|         |      |
|---------|------|
| Gehäuse | Glas |
|---------|------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Produktserie | Substitute |
|--------------|------------|

## Maße

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 60cm |
|-------|------|

|            |     |
|------------|-----|
| Länge (mm) | 600 |
|------------|-----|

|                  |      |
|------------------|------|
| Durchmesser (mm) | 26.7 |
|------------------|------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

